




# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 345gsm

## Einfaches Handy

-  Große Tastatur mit weiten Abständen zwischen den Tasten
-  Gut ablesbares Farbdisplay
-  Bluetooth für Headsets oder Induktionsschleife

Dieses Handy mit weicher Soft-Touch-Oberfläche, erleichtert mit seinen großen Tasten und deutlichen Display-Zeichen das Wählen ebenso wie das Schreiben und Lesen von SMS-Nachrichten. Es bietet außerdem Funktionen wie Vibrationssignalisierung und Bluetooth<sup>™</sup>-Wireless-Technologie.



doro<sup>®</sup> 



# Doro PhoneEasy® 345gsm

Farbe: schwarz oder weiß

<b>Anrufen/Telefonieren</b>	
Telefonbucheinträge	300
Übernahme aus der Anrufliste ins Telefonbuch	•
Vcard per SMS	•
Vcard per Bluetooth	•
Top10-Kontakte-Funktion	•
Headset-Lautstärkeinstellung	7
Freisprechfunktion	•
Freisprech-Lautstärkestufen	7
Headset-Anschluss	•
Headset-Lautstärkeinstellung	7
Annehmen/Auflegen-Taste am Headset-Kabel	•
Stummschalt-Funktion	•
Tastensperre	•
Automatische Tastensperre	•
Tastensperre schalten mit einer Taste	•
Hinterleuchtete Tastatur	•
Gesprächszeitähler	•
<b>Display</b>	
Menüsteuerung	•
Display-Typ	1,8" CSTN
Schwarz/weiß oder Farbe	Farbe
Auflösung (HxB in Pixel)	96*128
Größe (HxB in mm)	27*37
Hintergrundbilder	8
Hinterleuchtetes Display	•
Große Schrift	•
Uhrzeit und Datum	•
Weckerfunktion	•
Erinnerungsfunktion	•
Menü-Sprachen	14
<b>Anrufliste</b>	
Entgangene Anrufe	20
Angenommene Anrufe	20
Gewählte Nummern	20
Datum&Zeit-Stempel	•
Eintrag Im Telefonbuch speichern	•
<b>SMS</b>	
SMS-Funktion	Senden & Empfangen
SMS-Funktion ausschalten	•
Beinhaltete Telefonnummer wählen	•
Beinhaltete Telefonnummer speichern	•
Weiterleiten	•
SMS-Absender direkt anrufen	•
Einzelne SMS löschen	•
Alle SMS löschen	•
SMS an mehrere Empfänger	•
Texterkennung	DE/EN/FR/ES/IT
<b>Anrufsignalisierung und Lautstärke</b>	
Profile mit unabhängigen Tonsignal-Einstellungen	2
Polyphone Klingeltöne	20
Klingelton-Lautstärkeinstellung	7
Maximale Klingelton-Lautstärke bei 1m in dB(A)	>83
Vibrationssignal	•
Tastenton ein/aus	•
Hörgerätekompatibel	T3/M3
<b>Mailbox</b>	
Kurzwahl für Mailbox durch langes Drücken der 1	•
<b>Anbieter-Dienste</b>	
Anklopfen	•
Ständige Anrufumleitung	•
Anrufumleitung bei Besetzt	•
Anrufumleitung bei nicht Abheben	•
Anrufumleitung wenn nicht Erreichbar	•
Netzwahl automatisch/manuell	•
Konferenz	•
SIM-Tools-Funktion	•
Wahlbegrenzung auf eingestellte Nummern	•
<b>Notruffunktion</b>	
Notruf-SMS	•
Wählen einer Notruf-Nummernliste	•
<b>Sicherheit</b>	
Einschalt-Code ein/aus	•
Einschalt-Code ändern	•
SIM-PIN ein/aus	•
SIM-PIN ändern	•
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	•
<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth 1.2	•
Freisprechprofil (HFP)	•
Headset-Profil (HSP)	•
Ein-/Ausschalten von Bluetooth	•
Sichtbarkeit ein-/ausschalten	•
Gerätenamen einstellen	•
Sprachpfadwahl (Handy/weitergeleitet zu Bluetooth)	•
Automatisch Fenster für Passwordeingabe bei neuem Bluetoothgerät	•
<b>Sonstiges</b>	
Extra Ein-/Ausschalt-Taste	•
Spiel	•
Taschenrechner	•
Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
Taschenlampe	•
Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
Soft-Touch-Oberfläche	•
<b>Maße/Gewicht/Laden</b>	
Größe (LxBxH in mm)	125*52*15
Gewicht (g)	99
Einfacher Kontakt für Ladestecker	•
Lade-Kontakte für Ladestation	•
<b>Betriebszeiten</b>	
Stand-By-Zeit (h)	280
Gesprächszeit (min)	bis zu 180
<b>Stromversorgung</b>	
Akku	850mAh Li-ion
Netzteil	100-240V AC 50-60Hz 50mA / 5V DC 650mA
GSM 900/1800/1900	•

Doro kann nicht für fehlerhafte oder fehlende Inhalte verantwortlich gemacht werden. Änderungen zu den Angaben ohne Ankündigung vorbehalten.